KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED dopuszkowy RA 24V 1,25A 30W IP67 okrągły



OPIS PRODUKTU

Zasilacz LED dopuszkowy RA o okrągłej konstrukcji został zaprojektowany do montażu w standardowych puszkach instalacyjnych. Zapewnia napięcie 24V DC, prąd 1,25A i moc 30W, a dzięki szczelności IP67 sprawdza się w miejscach narażonych na kurz i wilgoć, także w instalacjach zewnętrznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (wejściowe)	100-240 V AC (47-63 Hz)
Napięcie wyjściowe	24 V DC (stałonapięciowe)
Moc znamionowa	30 W
Prąd wyjściowy	1,25 A
Stopień ochrony	IP67 (wodoszczelny)
Sprawność / PF	82% / >0,6
Kształt / Obudowa	Okrągły / Dopuszkowy
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne
Gwarancja	3 lata
Kod EAN	5904890281073

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie oświetlenia 24V (np. COB) w puszkach instalacyjnych (pod włącznikami).
- Montaż w łazienkach, kuchniach i strefach narażonych na wilgoć (IP67).
- Dyskretne zasilanie oświetlenia w meblach, witrynach i na zewnątrz budynków.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Prace instalacyjne przeprowadzaj zawsze przy wyłączonym napięciu 230V.
- **Montaż w puszce:** Zasilacz mieści się w standardowych puszkach pogłębianych (fi 60). Umieść go tak, aby nie uszkodzić izolacji przewodów.
- **Hermetyzacja:** Przy montażu na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach, połączenia przewodów (wejście i wyjście) muszą być zabezpieczone hermetycznie (np. mufy, koszulki termokurczliwe z klejem), aby zachować ciągłość klasy IP67.
- **Podłączenie:** Podłącz zasilanie 100-240V do przewodów wejściowych (AC). Podłącz oświetlenie 24V do wyjścia (DC), pamiętając o polaryzacji.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Zasilacz spełnia normy UE i gwarantuje bezpieczną pracę:

- IP67 - pełna ochrona przed pyłem i wodą.
- CE, RoHS, SELV - produkt bezpieczny dla użytkownika i środowiska.
- Zabezpieczenia - automatyczne wyłączenie w przypadku zwarcia, przeciążenia lub przegrzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte urządzenie oddaj do punktu zbiórki elektrośmieci (ZSEE).