KARTA TECHNICZNA

MiBoxer FUT006 Pilot LED 4-strefowy MONO / CCT Biały



OPIS PRODUKTU

Pilot MiBoxer FUT006 – 4-strefowy z obrotowym pokrętłem (taśmy jedno i dwukolorowe)

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Model	FUT006
Zasilanie	2× baterie AAA (1,5 V)
Typ komunikacji	RF 2,4 GHz (GFSK)
Zasięg sterowania	do 30 metrów (w otwartej przestrzeni)
Tryby pracy	CCT (zmiana temperatury barwowej i jasności)
Liczba stref	4 niezależne strefy
Temperatura pracy	−10°C do +40°C
Wymiary	110,5 × 53 × 22 mm
Waga netto	64 g

ZASTOSOWANIE

Sterowanie taśmami LED CCT (biała ciepła / biała zimna)
Systemy oświetlenia strefowego w domach, biurach, hotelach
Zdalne sterowanie oświetleniem bez potrzeby aplikacji mobilnej

FUNKCJE I CECHY

• Sterowanie jasnością i temperaturą barwową za pomocą obrotowego pokrętła
• Obsługa do 4 stref LED niezależnie
• Funkcja włącz/wyłącz dla każdej strefy
• Wysoka precyzja regulacji i ergonomiczna konstrukcja
• Energooszczędne działanie – niski pobór energii w trybie czuwania
• Kompatybilny z odbiornikami MiBoxer/Mi-Light obsługującymi CCT

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

• Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem — do sterowania kompatybilnym oświetleniem LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) zgodnie z modelem pilota/sterownika.
• Eksploatuj w zakresie temperatury i wilgotności podanych przez producenta; chroń urządzenie przed wodą, kondensacją i pyłem.
• Nie otwieraj obudowy, nie modyfikuj elektroniki — grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji.
• Wymieniaj baterie zgodnie z polaryzacją i zalecanym typem (unikaj mieszanek nowych/starych ogniw lub różnych marek).
• Unikaj silnych uderzeń i upadków — mogą uszkodzić pokrętło/przyciski oraz moduł radiowy.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

• Urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej obowiązujące na terenie UE.
• CE — zgodność z dyrektywami LVD i EMC (bezpieczeństwo elektryczne oraz kompatybilność elektromagnetyczna).
• RoHS — ograniczenie substancji niebezpiecznych w komponentach elektronicznych.
• RED — zgodność modułu radiowego 2,4 GHz z dyrektywą w zakresie urządzeń radiowych.
• Testy obejmują m.in. odporność ESD, stabilność transmisji RF oraz poprawność działania przy spadku napięcia baterii.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte baterie oddawaj do punktów selektywnej zbiórki — nie wrzucaj do odpadów komunalnych.
Sprzęt oznaczony symbolem przekreślonego kosza (WEEE) utylizuj w dedykowanych punktach recyklingu.
Urządzenie charakteryzuje niski pobór mocy w trybie czuwania, co ogranicza ślad środowiskowy eksploatacji.
Elementy obudowy nadają się do recyklingu — postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji.

OBRAZY


Master ON
Master OFF
Brightness / Kelvin
Press once change
to color temperature
Zone ON
4x(un)Link Light
Zone OFF
Mi·Light




36mm
74.5mm
17mm
1PC/BOX
G.W.:0.041KGS
76mm
37mm
24mm
200PCS/CARTON
G.W.: 9KGS
190mm
410mm
270mm
MiBOXER
2 in 1 LED Controller (2.4GHz)